


DMR トランシーバーを使用するための詳細
機種：RT-4DJU・TM-8250JU

上記の機種を使用するためには下記の手続きが必要です。

【電子申請】



JARD 保証認定を受けます。

総務省電子申請を行います。

既存にコールを持っている方は変更申請を行います。 **増設**
電子申請によって内容を作成します。

① から⑥まで作成します。作成した内容の下の欄に PDF にて
保存をクリックして保存します。

例：ABCD.PDF **漢字は使用しない。**

PDF ファイルを JARD 申請書の欄に添付します。

JARD に申請します。 **申請料金 5500 円**振込します。

数日で保証認定書が PDF にて送ってきます。ご自身のメールに
添付ファイルで送ってきます。

**次の作業です。ここで総務省に申請するファイル呼び出して
6 番までの記載事項を呼び出して工事設計書の欄に JARD から
届いた保証認定書を添付します。**

申請書は 6 番まで記載していると思いますので工事設計書は 4
番又は 5 番かと思いますので戻って添付ファイルを添付したら
6 番で確認して問題なければ 7 番で総務省の申請となりますので、
一回送ったら、戻しが出来ませんのでご注意ください。

後は待つだけです。申請書に不具合があれば補正のメールが来ま
す。補正の内容を確認してそのメールに、補正内容を添付して
送ってください。 **間違っても、再度申請をおこってはいけません。**